

QJX4-d系列“星三角” 起动器

1. 简介

QJX4-d系列“星三角” 起动器主要用于交流50Hz（或60Hz），额定绝缘电压690V，在AC-3使用类别下额定工作电压为380V时额定功率至80kW的三相鼠笼型感应电机，用于控制电机定子绕组由“星形”至“三角形”的换接起动、运行及停止。配装相应规格的热过载继电器后，可实现对电动机的过载及断相保护。

QJX4-d系列产品不适用于AC-4负载类型或可逆运转，安装方式采用螺钉安装，主回路接线有瓦垫螺钉接线（适用QJX4-12d~32d产品）、接线框接线（适用QJX4-40d~95d产品）。

2. 型号解释

QJX4-d系列“星三角” 起动器

$\frac{QJ}{1}$ $\frac{X}{2}$ $\frac{4}{3}$ - $\frac{\square}{4}$ $\frac{d}{5}$ / $\frac{\square}{6}$ $\frac{\square}{7}$

序号	序号说明
1	QJ: “星三角” 起动器
2	X: 小型
3	4: 设计序号
4	额定工作电流 I _e
5	结构代号
6	C表示船用产品, TH表示湿热带产品
7	线圈电压规格 见表1

表1

线圈电压	线圈电压规格				
	24V 50/60Hz	48V 50/60Hz	110V 50/60Hz	220V 50/60Hz	380V 50/60Hz

3. 认证



4. 产品外观

